



COB19.FCT.0000B

co-botic 1900

Drop & Go

Consommables



K.1.S.137.0021.0

**Kit d'assemblage
de rouleau de
brosse**

Avant



K.1.S.137.0022.0

**Kit d'assemblage
de rouleau de
brosse**

Arrière



K.1.137.0006.0

**Kit filtre
Hepa H11**

Sans éponge



K.1.137.0059.0

**Évent de
circulation d'air en
éponge**



K.1.137.0130.0

**Kit moteur
d'aspiration**

250 W 28,8 V



K.1.137.0170.8

**Kit brosse de
précision**

Arrière du rouleau



K.1.137.0174.8

**Kit brosse de
précision rotative**

Avant



K.1.S.137.0020.0

Brosse latérale



K.1.S.137.0048.0

Couverture lidar



K.1.S.137.0070.0

Unité de brosse

sans moteur



K.1.S.137.0072.0

**Bloc de brosse à
levier de fixation**



K.1.S.137.0075.0

**Bac collecteur de
poussière**

Batteries



K.1.S.119.0001.3

i-power 8.7



K.1.S.119.0123.797

i-power 10.5



faster



cleaner



greener



safer



better

Spécifications techniques co-botic 1900

Dimension	375 x 197 mm
Capacité du bac à poussière	2L (anti-moisissure)
Niveau du filtre HEPA	H11, lavable
Poids	+7 kg (hors batteries)
Tension nominale du robot	28,8 V
Puissance nominale du robot	Mode éco : 50 W Mode standard : 80 W Mode max. : 250 W
Capacité de la batterie au lithium	2x 14,4 V, 8,7 Ah ou 10,5 Ah, 125 W ou 151 W par pièce
Capteurs	Capteur de pare-chocs 6 pièces, détection de falaise 6 pièces, capteur de détection de mur laser, capteur de navigation LiDAR portée de 12 mètres
Types de connexion	SIM 4G + WIFI (2,4 GHz + 5 GHz)
Puissance d'aspiration	Mode éco : 4,5 kPa Mode standard : 9,5 kPa Mode fort : 20 kPa
Autonomie	i-power 8.7 ; Mode éco : 240 min Mode standard : 180 min Mode puissant : 60 min i-power 10.5 ; Mode éco : 300 min Mode standard : 210 min Mode puissant : 90 min
Niveau sonore	Mode éco : ≤ 62 dB Mode standard : ≤ 65 dB Mode fort : ≤ 68 dB
Zone de nettoyage	jusqu'à 2 m ² /min (cela dépend fortement de l'environnement) ; une pièce de 20 mètres carrés peut être nettoyée en 10 à 12 minutes.



Sans moteur d'aspiration.



M24.000078.01.FR – Sous réserve de modifications.